
Art.-Nr.: 105106

Herst.-Nr.: S21-LED-000623

Synergy 21 LED Retrofit GX5, 3 6W ww 25°/40°/55°





kwh/1000h:	6,00
Lumen:	350
Watt:	6,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt Umgebungstemp	25 °C



Sockel: GX5,3

Betriebsspannung 12V Leistungsaufnahme: 6 W

Lumen: 350 lm

Kelvin 2700 warmweiß

RA: >80 cd: 400

Abstrahlwinkel 25°/40°/55° patentierte wechsel-Drehlinse

DxH: 50mm*60mm, 60g

Achtung:

Bitte verwenden sie bei den Synergy 21 LED GX5,3/MR16 Spots ausschließlich geregelte, bzw. Schalt - Netzteile.

Verwenden sie KEINE Halogentrafos oder gewickelte Netzteile, sonst besteht die Gefahr der Zerstörung der LED durch Überspannung.

Bitte messen sie vorher unbedingt die Spannung.

Wir empfehlen zum Messen der Spannung das Synergy 21 Digital Multimeter DM830.

Energieeffizienzklasse: A+


kWh/1000h: 6

Weitere Bilder

SYNERGY 21

Art.-Nr.: 105106

Herst.-Nr.: S21-LED-000623



- Ziehen Sie die Linse vorsichtig nach oben
- Schrauben Sie die Linse auf Ihren erforderlichen Strahlungswinkel (25/40/55)
- Drücken Sie die Linse herunter und fixieren Sie den Strahlungswinkel

 SYNERGY 21

SYNERGY 21

Art.-Nr.: 105106 Herst.-Nr.: S21-LED-000623

Zubehör

ArtNr.	Name
107726	Synergy 21 Netzteil - 12V 12W - HEP
107727	Synergy 21 Netzteil - 12V 12W - HEP rund für Unterputzdose
101012	Synergy 21 Netzteil - 12V 20W - HEP