


Synergy 21 - GU10 4x 1W, blanco cálido



kwh/1000h:	4,00
Lúmenes:	400
Vatio:	4,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C



- Número de Leds: 4x 1W
- Casquillo: GU10
- Carcasa de aluminio
- Alimentación: 85-265V
- Consumo: 4W
- Temperatura termodinámica: 2700-3300K
- Flujo luminoso: 400lm
- Ángulo de enfoque: 60°
- Dimensiones: 50mm x 60mm
- Se pueden utilizar como sustitución de las bombillas halógenas tradicionales

Tenga en cuenta que las bombillas de Synergy 21 deben de funcionar a una temperatura entre 0-50°, fuera de estos límites no se puede garantizar la vida de los LED.

Atributos

Atributo	Valor
Abstrahlwinkel:	60
CRI:	80
Dimmbar:	Nein

Atributo	Valor
Lichtfarbe:	Warmweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	3000
Lumen:	400
Sockel:	GU10
Peso:	0,06 Kg
Garantía:	60.00 Meses

Accesorios

Número de artículo	Denominación
90378	Synergy 21 Stand Demo para bombillas GU10/GX5.3
88209	Synergy 21 Portalámparas para casquillo GU10 con cable
99915	Verbatim Empotrado aluminio para techo, IP23
99916	Verbatim Empotrado blanco para techo, IP44
99917	Verbatim Empotrado aluminio para techo, IP44
124215	Synergy 21 Aro embellecedor GU10/GX5,3 IP65
124217	Synergy 21 Aro embellecedor GU10/GX5,3 IP65
124600	Synergy 21 Aro embellecedor GU10/GX5,3 acabado plata
124618	Synergy 21 Aro embellecedor GU10/GX5,3 acabado blanco
124619	Synergy 21 Aro embellecedor GU10/GX5,3 acabado plata
124628	Synergy 21 Aro embellecedor GU10/GX5,3 acabado blanco
124629	Synergy 21 Aro embellecedor GU10/GX5,3 acabado plata
124630	Synergy 21 Aro embellecedor GU10/GX5,3 acabado blanco
124635	Synergy 21 Aro embellecedor GU10/GX5,3 acabado plata
124636	Synergy 21 Aro embellecedor GU10/GX5,3 acabado blanco
124637	Synergy 21 Aro embellecedor GU10/GX5,3 acabado plata
124638	Synergy 21 Aro embellecedor GU10/GX5,3 acabado blanco
150705	Synergy 21 LED Fassung GU10 Deckenmontage
150706	Synergy 21 LED Fassung GU10 Deckenmontage schwenkbar
150707	Synergy 21 LED Fassung GU10 Deckenmontage abgehängt

Número de
artículo

Denominación

150709

Synergy 21 LED Track-Serie GU10 Fassung 02 für Stromschiene

Allgemeiner Sicherheitshinweis für LED-Produkte

Wichtige Sicherheitshinweise für alle Produkte:

1. Elektrische Gefahren:

- Alle Produkte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden. Vor Installation oder Wartung immer den Strom abschalten, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Produkte nur mit der angegebenen Spannung und Leistung. Überlastung oder falsche Installation kann zu Beschädigungen oder elektrischen Gefahren führen.

1. Überhitzung und Kühlung:

- Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung zu verhindern. Vermeiden Sie den Betrieb in geschlossenen, schlecht belüfteten Bereichen. Überhitzung kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer oder Brandgefahr führen.
- Insbesondere bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung und Montage gemäß der Spezifikation.

1. Feuchtigkeitsschutz:

- Achten Sie darauf, dass Produkte, die nicht für den Außenbereich geeignet sind (z. B. IP20 oder niedriger), nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
- Produkte mit höherem **IP-Schutz (IP65, IP67, etc.)** sind für den Außenbereich und feuchte Umgebungen geeignet, aber auch hier ist auf die richtige Installation zu achten.

1. Mechanische Gefahren:

- Beim Umgang mit Produkten wie **LED-Streifen** und **Aluprofilen** ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie mechanische Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Montage.
- Achten Sie auf scharfe Kanten bei Produkten wie **LED-Streifen** und **Retrofit-Lampen**, die beim Montieren oder Bearbeiten Verletzungsgefahr verursachen können.

1. Blendgefahr:

- Vermeiden Sie direkten Blick in das Licht, um Blendung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass **LED-Lampen**, **LED-Panels** und **Strahler** sicher installiert sind, sodass die Lichtquelle nicht direkt sichtbar ist.

1. Verwendung von Fassungen und Verbindungen:

- Verwenden Sie nur geeignete **Fassungen** (z. B. E27, E14, G9) und stellen Sie sicher, dass **LED-Retrofit-Lampen** nur in den dafür vorgesehenen Fassungen installiert werden.
- Bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ausgeführt wird und keine Kurzschlüsse entstehen.

1. Wartung und Reparaturen:

- Reparaturen und Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Produkte, und tauschen Sie defekte Komponenten ausschließlich mit kompatiblen Ersatzteilen aus.
- **LED-Produkte** dürfen nicht zerlegt oder ohne Fachkenntnis repariert werden.

1. Lagerung und Transport:

- Lagern Sie Produkte an einem trockenen, sicheren Ort und vermeiden Sie physische Schäden. Transportieren Sie empfindliche Produkte wie **LED-Panels** und **Strahler** vorsichtig, um Brüche oder Kratzer zu verhindern.

1. Sicherheitshinweise befolgen:

- Befolgen Sie stets alle mitgelieferten Anleitungen und Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Zusätzliche Hinweise je nach Produkttyp (für spezifische Produkte):

- **LED-Streifen:** Achten Sie darauf, dass diese korrekt verkürzt oder verlängert werden, ohne dass die Stromversorgung überlastet wird. Nutzen Sie nur die vorgesehenen Schnittmarken.
- **Hallenstrahler und Außenleuchten:** Stellen Sie sicher, dass die Montagehöhe und der Installationsort für die Beleuchtung optimal gewählt sind, um blendfreie und effiziente Beleuchtung zu gewährleisten.
- **Aluprofile:** Diese sollten so installiert werden, dass die Wärmeabführung der LED-Streifen nicht blockiert wird.
- **Retrofit-Lampen:** Verwenden Sie diese nur mit kompatiblen Fassungen und stellen Sie sicher, dass die Lampen ordnungsgemäß und sicher montiert sind.

Haftungsausschluss:

Die hier genannten Sicherheitshinweise gelten für die Installation und den Betrieb der Produkte. Für alle Fragen zur Montage, Wartung oder Sicherheit ist der Betreiber verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Installation oder Wartung entstehen.