


Synergy 21 LED Garten Lampe (Wallwasher) 100W RGB-WW (CCT) mit Funk und WLAN IP66 2,4 GHz HF *Milight/Miboxer*



kwh/1000h:	100,00
Lumen:	8700
Watt:	100,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



100 W RGB+CCT Smart LED-Gartenleuchte (2,4 GHz)

- 2,4GHz fernsteuerbar
- 16 Millionen Farben zur Auswahl
- Helligkeit und Farbtemperatur einstellbar
- IP66 wasserdicht

Merkmale

Es ist ein tiefes, blendfreies Downlight mit 2.4G-Funkübertragungstechnologie,

Gedämpfte Helligkeit oder RGB+CCT, um unterschiedliche Lichtszenen zu erzeugen und das Lichterlebnis zu verbessern.

Parameter

- 16 Millionen Farben
- Dimmbar RGB/CCT/Helligkeit, CCT Bereich 2700K-6500K
- 4096 sanfte Dimmstufe, Mini-Helligkeit 0,1%
- Eine Leuchte funktioniert maximal mit 12 2.4G-RF-Fernbedienungen (Steuerdistanz 30 m)
- 18 dynamische Modi mit Springen und allmählichen Änderungen (funktioniert nur mit 2,4G RF-Fernbedienung)
- Automatische Synchronisierung: Derselbe dynamische Modus kann synchronisiert werden und alle Lichter im selben Modus halten

- Automatische Übertragung: Überträgt das Signal an andere Lichter und ermöglicht die Steuerung über große Entfernungen
- Verfügt über eine DND-Funktion, die normalerweise bei Stromausfällen verwendet wird, um Strom zu sparen
- Support "TUYA SMART"APP control(2.4GHz gateway is needed)
- Support Alexa, Google Assistant, Yandex Alice, Tmall Genie, Bai Du, Xiao Mi (2.4GHz gateway is needed)


Produktname:	RGB+CCT Smart LED Garden Light
Modell Nr.:	FUTC12
Eingangsspannung:	AC100~240V 50/60Hz
Leistung:	100W
PF:	>0,5
CRI:	>80
Farbtemperatur:	2700 ~ 6500 K
Lichtstrom:	8700LM
Lichteffizienz:	88LM/W
Abstrahlwinkel:	15°
Protokoll:	2,4 GHz HF
Kontrolldistanz:	30 Mio.
IP-Rate:	IP66
Arbeitstemperatur:	-20~45°
Illumination Distance:	>20m
Graustufen dimmen:	4096 Ebenen
Dimmbereich:	0.1%-100%
Dimmkurve:	Logarithmisch
EMV-Standard (EMC):	ETSI EN301 489-1 v 2.2.3 (2019-11); ETSI EN 301 489-3 v 2.3.1 (2019-03)
Sicherheitsstandard (LVD):	EN 62560:2012+A1; 2015+A11:2019
Funkgerät (RED):	ETSI EN 300 440 V2.2.1
Zertifizierung:	CE, EMV, LVD, ROT

Merkmale


Merkmal	Wert
---------	------

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	15
CRI:	>80
Dimmbar:	Ja
Grösse:	555*141,5*118
LED - Gehäusefarbe:	grau
LED - Gehäusematerial:	Aluminium
Lichtfarbe:	RGB-WW
Lichtfarbe in Kelvin:	2700~6500
Lumen:	8700
Lumen-Effizienz:	88
Schutzklasse:	IP66
Volt:	230
Gewicht:	5.1 Kg
Garantie:	60.00 Monate

Weitere Bilder



Application Diagram



Allgemeiner Sicherheitshinweis für LED-Produkte

Wichtige Sicherheitshinweise für alle Produkte:

1. Elektrische Gefahren:

- Alle Produkte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden. Vor Installation oder Wartung immer den Strom abschalten, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Produkte nur mit der angegebenen Spannung und Leistung. Überlastung oder falsche Installation kann zu Beschädigungen oder elektrischen Gefahren führen.

1. Überhitzung und Kühlung:

- Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung zu verhindern. Vermeiden Sie den Betrieb in geschlossenen, schlecht belüfteten Bereichen. Überhitzung kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer oder Brandgefahr führen.
- Insbesondere bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung und Montage gemäß der Spezifikation.

1. Feuchtigkeitsschutz:

- Achten Sie darauf, dass Produkte, die nicht für den Außenbereich geeignet sind (z. B. IP20 oder niedriger), nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
- Produkte mit höherem **IP-Schutz (IP65, IP67, etc.)** sind für den Außenbereich und feuchte Umgebungen geeignet, aber auch hier ist auf die richtige Installation zu achten.

1. Mechanische Gefahren:

- Beim Umgang mit Produkten wie **LED-Streifen** und **Aluprofilen** ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie mechanische Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Montage.
- Achten Sie auf scharfe Kanten bei Produkten wie **LED-Streifen** und **Retrofit-Lampen**, die beim Montieren oder Bearbeiten Verletzungsgefahr verursachen können.

1. Blendgefahr:

- Vermeiden Sie direkten Blick in das Licht, um Blendung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass **LED-Lampen**, **LED-Panels** und **Strahler** sicher installiert sind, sodass die Lichtquelle nicht direkt sichtbar ist.

1. Verwendung von Fassungen und Verbindungen:

- Verwenden Sie nur geeignete **Fassungen** (z. B. E27, E14, G9) und stellen Sie sicher, dass **LED-Retrofit-Lampen** nur in den dafür vorgesehenen Fassungen installiert werden.
- Bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ausgeführt wird und keine Kurzschlüsse entstehen.

1. Wartung und Reparaturen:

- Reparaturen und Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Produkte, und tauschen Sie defekte Komponenten ausschließlich mit kompatiblen Ersatzteilen aus.
- **LED-Produkte** dürfen nicht zerlegt oder ohne Fachkenntnis repariert werden.

1. Lagerung und Transport:

- Lagern Sie Produkte an einem trockenen, sicheren Ort und vermeiden Sie physische Schäden. Transportieren Sie empfindliche Produkte wie **LED-Panels** und **Strahler** vorsichtig, um Brüche oder Kratzer zu verhindern.

1. Sicherheitshinweise befolgen:

- Befolgen Sie stets alle mitgelieferten Anleitungen und Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Zusätzliche Hinweise je nach Produkttyp (für spezifische Produkte):

- **LED-Streifen:** Achten Sie darauf, dass diese korrekt verkürzt oder verlängert werden, ohne dass die Stromversorgung überlastet wird. Nutzen Sie nur die vorgesehenen Schnittmarken.
- **Hallenstrahler und Außenleuchten:** Stellen Sie sicher, dass die Montagehöhe und der Installationsort für die Beleuchtung optimal gewählt sind, um blendfreie und effiziente Beleuchtung zu gewährleisten.
- **Aluprofile:** Diese sollten so installiert werden, dass die Wärmeabführung der LED-Streifen nicht blockiert wird.
- **Retrofit-Lampen:** Verwenden Sie diese nur mit kompatiblen Fassungen und stellen Sie sicher, dass die Lampen ordnungsgemäß und sicher montiert sind.

Haftungsausschluss:

Die hier genannten Sicherheitshinweise gelten für die Installation und den Betrieb der Produkte. Für alle Fragen zur Montage, Wartung oder Sicherheit ist der Betreiber verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Installation oder Wartung entstehen.