

Synergy 21 LED Flex Strip RGB Controller RGB-W WLAN Controll



RGB/RGB-W Funk Controller Empfänger

(Sender- 101873 wird benötigt)

Intuitive RGB Farbwahl durch Farbrad frei wählbar.

Einzelfarben dimmbar (8 Stufig)

10 Farbprogramme (vorgegeben)

16 Programmgeschwindigkeiten wählbar (4 sek. -256 sek.)

Mit Statuspeicher bei Stromausfall

Empfang bis zu 15 Meter Entfernung

Anschlußleistung: max. 4x700mA

Netzteil: 12-36VDC, 4x(8,4-25,2)W

Sendeleistung: >5dBm

Funkfrequenz: 868,3 MHz (EU Zulassung -lizenzfrei)

Betriebtemperatur: -10°C - +60°C

Schutzklasse: IP20

Atributos

Atributo	Valor
Ampere:	2.80
Betriebstemperatur:	-10 bis +50
Dimmbar:	8 Stufen
Peso:	0.1 Kg
Garantía:	24.00 Meses

Accesorios

Número de artículo	Denominación
101902	MEANWELL Netzteil - 36V 60W IP67
113858	MEANWELL Netzteil - 36V 25W IP67
123041	Synergy 21 Controlador WLAN EOS 05 RGB-W Router
100936	Synergy 21 LED Controller EOS 05 Funkbedienung Halterung 3 + 6
101873	Synergy 21 Controlador RF RGB-Blanco, Emisor
106837	Synergy 21 Controlador RF RGB-Blanco, Emisor
108661	Synergy 21 LED Controller EOS 05 Fernsteuerung RGB-W 2
136727	Synergy 21 LED Controller EOS 05 Fernsteuerung RGB-W 6
125228	Synergy 21 LED Controller EOS 05 Fernbedienung mono 2
126643	Synergy 21 LED Controller EOS 05 Fernbedienung dual 2 dual weiß (CCT)
126644	Synergy 21 LED Serie EOS 05 Wandtaster AC RGB-W
115107	Synergy 21 LED Controller EOS 05 Fernsteuerung RGB-W 4
116368	Synergy 21 Dimmer de pared Monocolor
116369	Synergy 21 Dimmer de pared Dual color
116370	Synergy 21 Dimmer de pared RGB