

Synergy 21 LED Serie EOS 05 4-Kanal Controller + CC700



4 Kanal Funk Controller Konstantstrom
single color, dual color, RGB/RGB-W
(Kompatibel mit den Schaltern und Fernbedienungen der EOS 05 Serie)

Eingang: 12-48 VDC
Ausgang: 4*700mA
Max Output: 4*(8,4-33,6W)
Sendeleistung: >5dBm
Funkfrequenz: 868,3 MHz (EU Zulassung -lizenzfrei)
Betriebstemperatur: -10°C - +60°C
Schutzklasse: IP20

Intuitive RGB Farbwahl durch Farbrad frei wählbar.
Einzelfarben dimmbar (8 Stufig)
10 Farbprogramme (vorgegeben)
16 Programmgeschwindigkeiten wählbar (4 sek. -256 sek.)
Mit Statuspeicher bei Stromausfall
Empfang bis zu 15 Meter Entfernung

Merkmale

| Merkmal | Wert |
|---------|------|
|---------|------|

| | |
|---------------------|--------------|
| Ampere: | 2.80 |
| Betriebstemperatur: | -10 bis +50 |
| Dimmbar: | 8 Stufen |
| Gewicht: | 0.1 Kg |
| Garantie: | 24.00 Monate |

Zubehör

| Art.-Nr. | Name |
|----------|--|
| 101902 | Synergy 21 Netzteil - 36V 60W Mean Well IP67 |
| 113858 | Synergy 21 Netzteil - 36V 25W Mean Well IP67 |
| 123041 | Synergy 21 LED Serie EOS 05 WLAN Controller Master Router |
| 101873 | Synergy 21 LED Serie EOS 05 Wandtaster RGB-W |
| 106837 | Synergy 21 LED Serie EOS 05 Fernbedienung RGB-W 1 |
| 108661 | Synergy 21 LED Serie EOS 05 Fernsteuerung RGB-W 2 |
| 136727 | Synergy 21 LED Serie EOS 05 Fernsteuerung RGB-W 6 |
| 125228 | Synergy 21 LED Serie EOS 05 Fernbedienung mono 2 |
| 126643 | Synergy 21 LED Serie EOS 05 Fernbedienung dual 2 dual weiß (CCT) |
| 126644 | Synergy 21 LED Serie EOS 05 Wandtaster AC RGB-W |
| 115107 | Synergy 21 LED Serie EOS 05 Fernsteuerung RGB-W 4 |
| 116368 | Synergy 21 LED Serie EOS 05 Wanddimmer mono |
| 116369 | Synergy 21 LED Serie EOS 05 Wanddimmer dual white (CCT) |
| 116370 | Synergy 21 LED Serie EOS 05 Wanddimmer RGB |